



Мікшуючий підсилювач CMX DC-60A, DC-120A, DC-240A, DC-350A, DC-500A 19"



Ключові особливості:

- Компактний підсилювач у форматі 1U
- Настільний мікшер-підсилювач із MP3-програвачем, FM-радіо та Bluetooth
- Номінальна вихідна потужність: 60 Вт, 120 Вт, 240 Вт, 350 Вт, 500 Вт
- Виходи для гучномовців: 100 В, 4–16 Ом
- MP3-програвач із USB/SD-роз'ємом на передній панелі, ІЧ-пульт дистанційного керування для MP3-програвача, FM-радіо та Bluetooth
- LED-індикатори: сигнал, Low-Z, High-Z, перевантаження (Clip) та захист (Protect)
- Пріоритет входів: MUTE > MIC1 > EMC > Інші
- Мікрофонні входи Mic1–4: перемикні, незбалансовані, 6,3 мм Jack
- Додаткові входи: 2×RCA (Aux 1–2), 1×EMC; вихід – RCA
- Регулятори гучності для Mic1–4, Aux1–2, регулювання низьких/високих частот (Bass/Treble) та майстер-регулятор
- Повний захист підсилювача: від короткого замикання, перевантаження, кліпування та перегріву
- Перемикне мережеве живлення AC 110–230 В та додатковий вхід DC 24 В

Технічні характеристики:

Модель	DC-60A	DC-120A	DC-240A	DC-350A	DC-500A
Опис	Мікшуючий підсилювач із USB/SD/FM/Bluetooth				
Номінальна вихідна потужність	60 Вт	120 Вт	240 Вт	350 Вт	500 Вт
Виходи для гучномовців	100 В, 4-16 Ом				
Роз'єми	Мікрофонні входи Mic1–4, незбалансовані, роз'єм 6,3 мм Jack Додаткові входи Aux1–2 (RCA); вхід EMC та один вихід RCA				
Пріоритет	Mute>MIC1>EMC>інші				
Вхід	Mic 1–4: 25 мВ ±5%, Aux 1–2: 200 мВ ±5%, EMC: 421 мВ ±5%				
Вхідний рівень, опір	AUX : 10 кОм /MIC : 1 кОм				
Частотний діапазон	50 Гц- 20 кГц				
Співвідношення сигнал/шум (S/N)	>85 дБ				
Нелінійні спотворення THD	< 0.1%				
Захист	Коротке замикання, кліпінг, перевантаження, перегрів				
Потужність, що споживається	100 Вт	200 Вт	400 Вт	500 Вт	650 Вт
Живлення	AC 110-230 В; 50-60 Гц, DC 24 В				
Розміри	484 × 370 × 45 мм				
Вага	5.1 кг	5.1 кг	5.1 кг	5.2 кг	5.2 кг

Вид задньої панелі

